

MagicQ Compact Connect

CONSOLAS CHAMSYS

El MagicQ Compact Connect es una superficie de control USB ligera que se conecta a tu PC o Mac para controlar iluminación, multimedia y LEDs.

Lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el equipaje de mano, el Compact Connect portátil está repleto de potentes funciones. Cuenta con 2 salidas DMX512 directas y envía hasta 64 universos de ArtNet y sACN directamente desde su puerto de red integrado, sin necesidad de licencias ni dongles adicionales. El diseño del Compact Connect proporciona acceso iluminado a los parámetros de los dispositivos mediante 8 codificadores rotativos y control de espectáculos en directo a través de 10 faders de reproducción con botones Flash, Go y Select, así como un Grand Master y un Crossfader dedicados para el control general del nivel. Un hub USB interno, entrada de audio, puerto de entrada 10Scene/Remote y toma de corriente para luz funcional ofrecen conectividad y comodidad adicionales.

El Compact Connect es ideal para diseñadores de iluminación que viajan o para su instalación en teatros, escuelas, clubes, estudios y salas de espectáculos. Esta solución asequible ofrece un control de reproducción táctil rápido, combinado con la potencia del software MagicQ que se ejecuta en Windows, Linux o OSX

Descripción general:

- 10 Reproducciones
- 8 Codificadores de atributos
- 2 Salidas DMX directas compatibles con RDM
- Reproducciones iluminadas
- Se conecta al software gratuito MagicQ (PC, Mac o Linux)
- 64 Universos mediante Artnet/sACN
- Entrada de audio
- 10 entradas de escena
- Cumple con las restricciones de equipaje de mano

MODELOS

CHAMMQCOMPACTCONNECT

Especificaciones de hardware:

- Salidas DMX directas: 2
- Reproducción de faders: 10
- Codificadores de atributos: 8
- Puertos USB: 5 (4 salidas USB-A, 1 entrada USB-C)
- Puertos de red: 1
- Entrada de audio (1 canal, 7 bandas): Sí
- Entrada de 10 escenas: Sí
- Fijación para candado de seguridad Kensington: Sí
- Puerto para luz de trabajo: Sí
- Entrada de alimentación: Neutrik powerCON TRUE1, 110 a 240 V CA
- Consumo máximo de energía (red eléctrica): 15 W

Especificaciones de software:

- Universos: 64
- Número máximo de canales DMX: 32768
- Número máximo de dispositivos compatibles: 32768
- Número máximo de cues: 5000
- Número máximo de pilas de cues: 2000
- Número máximo de grupos: 5000
- Número máximo de paletas: 4096
- Número de capas de servidor multimedia compatibles: 50 (con contenido diferente cada una)
- Compatible con Windows (8.1 o superior), macOS (10.13 o superior) y Linux



SUMINISTRADO CON:

Accesorios incluidos:

Cable USB A-C: 1

Luces de escritorio bicolor: 1

Cubierta antipolvo: 1

Cable de alimentación Neutrik powerCON TRUE1: 1

Dimensiones y peso de la consola:

Ancho: 522 mm (20,5 pulgadas)

Profundidad: 230 mm (9 pulgadas)

Altura: 65 mm (2,5 pulgadas)

Altura (parte superior de los codificadores): 78 mm (3 pulgadas)

Peso: 3,65 kg (8 lb)

Dimensiones y peso del embalaje:

Ancho: 630 mm (24,8 pulgadas)

Profundidad: 360 mm (14,2 pulgadas)

Altura: 230 mm (9,1 pulgadas)

Peso: 5,5 kg (5,5 kg)

Peso y dimensiones con estuche de transporte:

Ancho: 630 mm (24,8 pulgadas)

Profundidad: 360 mm (14,2 pulgadas)

Altura: 230 mm (9,1 pulgadas)

Peso: 8,0 kg (17,7 lb)

