

# CONSOLA CODE PARTY 500

## CONSOLAS DE CONTROL DE ILUMINACION

512 canales DMX con 2 salidas ópticas aisladas DMX.
· Máximo 80 unidades para parchear todo tipo de accesorios.
· Los accesorios dentro de 40 canales están disponibles.
· Pantalla LCD en chino / inglés.
· Tres codificadores ópticos, ofrecen un funcionamiento suave y larga vida.
· Hasta 50 reproducciones, controladas por 10 faders de reproducción × 5 páginas.
· Hasta 100 grupos.
· La edición libre de 40 Presets, incluidos varios colores, gobos y posiciones, se controla mediante 10 botones de Preset × 4 páginas.
· Generador de efectos proporciona círculo, cuadrado, polígono, arco iris y otros efectos.
· Más de 8000 dispositivos en la Biblioteca del sistema, con la función de creación y edición de la Biblioteca del usuario, se puede crear fácilmente un dispositivo nuevo.
· Descargue gratuitamente los accesorios Lib y la versión actualizada del firmware.
· El sistema de respaldo USB permite al usuario hacer una copia de respaldo del programa en un archivo
· Función de activación de música para Chase of Playback.
· Puede ser controlado por MIDI Master. Party 600 se puede conectar mediante señal MIDI, una para maestro y otra para esclavo· Los datos se guardan automáticamente.
· Opción: luz auxiliar de 12V.
· Fuente de alimentación: AC100-240V, 50-60Hz.
· Tamaño: 482 mm × 355 mm × 98 mm.
· Peso neto: 7 kg aprox.

# MODELOS

**PARTY 500**

