



MODELOS

CHAMQUICKQ10

Descripción general

Diseño basado en iconos de smartphone para facilitar su uso
Interfaz intuitiva que permite un control sencillo de todos los atributos de los dispositivos
La interfaz admite gestos como pellizcar para hacer zoom y desplazarse
Conéctese fácilmente a la aplicación remota en dispositivos iOS y Android mediante Wi-Fi integrado

Faders PlayBack

20 faders multifunción para dispositivos con 3 modos diferentes: Dispositivo, Grupo y Cue
3 faders de reproducción multicue: dos controladores de secuencia y un Cue Stack, identificados en pantalla
La consola incluye un fader maestro dedicado para el control general del nivel

Control de color

Área de control de color dedicada con codificadores de tono y saturación
Selección entre paletas y bibliotecas de gel integradas mediante la pantalla táctil
Selector de color integrado para usar con dispositivos LED

Conectividad en red

QuickQ admite la salida DMX a través de la red mediante Art-Net/sACN/Pathport

Software

Editor sin conexión disponible para Windows y Mac
Actualizaciones de software periódicas
Actualizaciones sencillas
Parcheo automático
Mezcla de colores HSV
Selector de color
Panel táctil con control de inclinación y panorámica en pantalla
Efectos especiales integrados
Compatibilidad con secuencias de seguimiento



Universos compatibles: 1
Salidas DMX directas XLR de 5 pines: 1
Faders de reproducción maestra: 2 de secuencia, 1 de control
Faders de dispositivos multifunción: 20
Botones de activación: Sí
Codificadores de atributos: 0
Codificadores de tono/saturación dedicados: Sí
Pantalla multitáctil integrada de 9,7": Sí
Monitor externo: HDMI 1920 x 1080
Wi-Fi integrado: Sí
Puerto de red: 1
Puertos USB: 2
Entrada de audio: 1
Salida de audio: 1*
Puertos MIDI de entrada/salida: No
Consumo máximo de energía (red eléctrica): 60 W

Especificaciones del software:
Número máximo de canales DMX: 512
Número máximo de dispositivos compatibles: 512
Número máximo de secuencias de señales: 1
Número máximo de secuencias de efectos: 2
Compatibilidad con MIDI y código de tiempo MIDI: No
Compatibilidad con OSC: Sí
Autopatch RDM para una rápida configuración de eventos
Biblioteca de más de 30 000 archivos de dispositivos
Generador de efectos integrado
Selector de color y biblioteca de filtros de color integrada
Software de diseño offline disponible para Windows y Mac

QuickQ 10 forma parte de la gama QuickQ de ChamSys, consolas de control de iluminación fáciles de usar y asequibles. La QuickQ 10 es la consola ideal para controlar luminarias con atenuador y mezcla de color LED. Cuenta con una gran pantalla táctil de 9,7 pulgadas con una interfaz similar a la de un smartphone para la configuración, programación y reproducción de tu espectáculo.

La consola detecta y conecta automáticamente las luminarias compatibles con RDM e incorpora Wi-Fi para la conexión remota a la aplicación gratuita QuickQ, disponible para tabletas y teléfonos iOS, Android y Windows. Conecta la aplicación fácilmente escaneando el código QR en la pantalla de la consola.

La consola dispone de botones y faders intuitivos, herramientas sencillas para la selección de color y el control de intensidad, una gran pantalla táctil con funciones de zoom y desplazamiento, y un sencillo sistema de secuencias para la reproducción. Diseñada especialmente para usuarios principiantes, la interfaz QuickQ te guía fácilmente a través de la configuración, programación y funcionamiento de la consola.

La consola incluye un software de programación offline gratuito para Mac y Windows, disponible para su descarga. Puedes programar tu espectáculo en tu ordenador, guardarlo en una memoria USB y cargarlo en la consola QuickQ.

QuickQ utiliza la extensa y actualizada biblioteca de personalidades de ChamSys, con más de 60 000 personajes.

Los espectáculos de QuickQ son compatibles y se pueden cargar en cualquier sistema MagicQ, lo que permite su futura actualización a la gama de consolas MagicQ más avanzadas de ChamSys.

SUMINISTRADO CON:

Accesorios incluidos:

Lámpara de escritorio USB: 1

Funda protectora: 1

Soporte para tablet: 1

Antena Wi-Fi: 1

Fuente de alimentación de 12 V: 1

Cable de alimentación IEC: 1

Dimensiones y peso de la consola:

Ancho: 525 mm (20,7 pulgadas)

Profundidad: 350 mm (13,8 pulgadas)

Altura: 106 mm (4,2 pulgadas)

Peso: 4,07 kg (8,97 lb)

Dimensiones y peso del embalaje:

Ancho: 680 mm (26,8 pulgadas)

Profundidad: 420 mm (16,5 pulgadas)

Altura: 230 mm (9 pulgadas)

Peso: 8 kg (17,63 lb)

